

راهنمای اپلیکیشن اندروید "منو قیمت دیجیتال"

۱) اپلیکیشن را بر روی گوشی اندروید خود نصب کنید


- از آنجایی که اپلیکیشن از منبعی غیر از پلی استوری یا بازار بدست شما رسیده است، ممکن است گوشی اندروید شما در ابتدا اجازه نصب اپلیکیشن را ندهد. در اینصورت به قسمت تنظیمات (Setting) و سپس بخش امنیت (Security) یا (Biometrics and Security) و سپس نصب منابع ناشناخته (Install Unknown Source) بروید و مسیری که اپلیکیشن را از آن دریافت کرده اید (مثلا ای‌تا یا واتساپ) را کلیک کنید و گزینه (Allow from this source) را فعال کنید و سپس اپلیکیشن را نصب کنید.

۲) تابلو را روشن کنید

- تابلو منو قیمت دیجیتال را روشن کنید تا بلوتوث تابلو فعال گردد.

۳) عملیات جفت شدن بلوتوث گوشی و بلوتوث تابلو (HC)

- به تنظیمات (Setting) گوشی و سپس بخش اتصالات (Connections) و سپس قسمت بلوتوث (Bluetooth) بروید و بلوتوث موبایل خود را روشن کنید (Off را به حالت On درآورید) و سپس (Scan) را بزنید و ماژول بلوتوث تابلو تحت عنوان (HC) را جستجو کنید سپس روی HC بزنید و رمز ۱۲۳۴ را وارد کنید تا ماژول بلوتوث HC تابلو با گوشی شما جفت (Pair) شود.
- نکته مهم: در صورتی که قبلا گوشی شما با ماژول HC مربوط به تابلوی دیگری جفت شده بوده است، قبل از انجام عملیات فوق، HC قدیمی موجود در لیست جفت شده های موبایل تان را Unpair و از لیست حذف کنید تا بعدا تداخل ایجاد نشود.



۴) اپلیکیشن "منو قیمت دیجیتال" را باز کنید.

- بعد از انجام دقیق مراحل ۱ تا ۳ فوق، حالا اپلیکیشن تابلو منو رو باز کنید




پنجره اپلیکیشن




۵) زبان را انتخاب کنید (فارسی - انگلیسی - عربی)

- در قسمت بالای پنجره اپلیکیشن، گزینه Lang یا "زبان" را بزنید و سپس زبان را انتخاب کنید (مثلا زبان فارسی)



۶) تنظیمات اپلیکیشن جهت جستجوی راحت تر بلوتوث تابلو در محیط

- در سطر اول پنجره اپلیکیشن، به قسمت "نام ماژول" بروید و عبارت "hc" را تایپ کنید و "تایید" را بزنید تا بلوتوث گوشی همراهتان، بتواند فقط بلوتوث تابلو منو را آشکار کند و بلوتوث های اضافه در محیط را لیست نکند.



۷) برقراری ارتباط با بلوتوث تابلو در اپلیکیشن

- در بالای پنجره اپلیکیشن، کلید OFF را در حالت ON قرار دهید تا به صورت خودکار بلوتوث گوشی روشن شود.


- در سطر دوم پنجره اپلیکیشن، بلوتوث تابلو تحت عنوان مثلا (HC-05) ظاهر میشود. روی (HC-05) بزنید و چند ثانیه منتظر بمانید "در حال برقراری ارتباط" تا عبارت "ارتباط با ماژول HC برقرار شد" را مشاهده کنید. حالا ارتباط بلوتوث گوشی با بلوتوث تابلو برقرار شده است.

نکته: *** هنگامی که بلوتوث تابلو به موبایل وصل نباشد، بلوتوث روی مینبرد به سرعت چشمک میزند و هنگامی که اتصال بین موبایل و تابلو برقرار باشد، بلوتوث مینبرد به آرامی چشمک میزند ***



۸) تنظیم قیمت‌ها

- "تنظیم قیمت" را بزنید تا پنجره تنظیم قیمت باز شود.
- ابتدا در قسمت پایین پنجره ی باز شده، "تعداد فیلد" (تعداد محصولات تابلو) را تنظیم کنید. مثلاً اگر ۲۰ محصول در تابلو دارید "تعداد فیلد" را عدد ۲۰ تایپ کنید و سپس "ثبت تعداد فیلد" را بزنید.
- ستون اول از سمت چپ پنجره، مربوط به تعداد رقم های هر آیتم است. مثلاً اگر مازولهای تابلوی شما ۶ رقمی است می بایست از بالا تا پایین ستون سمت چپ، در هر ۲۰ ردیف، عدد ۶ را تایپ کنید.
- ستون دوم پنجره ی باز شده، مربوط به "قیمت" هر ردیف محصول می باشد (بالای ستون عبارت قیمت درج شده است) و میبایست، قیمت هر ردیف را جلوی آن ردیف تایپ کنید
- نکته ۱: ردیف اول "قیمت"، همان مازول اول است که قبلاً در هنگام اسمبل تابلو، به قسمت DATA مینبرد وصل شده است و الی آخر. یعنی ترتیب ۱ امین تا مثلاً ۲۰ امین محصول چیدمان شده در تابلو، باید در هنگام ورود قیمت‌ها اعمال شود.
- نکته ۲: اگر قیمت + (صفر) وارد کنید در تابلو Off نمایش داده خواهد شد.
- ستون سوم پنجره ی باز شده، مربوط به "نام" محصول است تا کاربر هر بار دچار اشتباه در ترتیب اسمبل مازولها برای تغییر قیمت‌ها نشود. (این ستون در تابلو نمایشی ندارد)
- در آخر میبایست عبارت "تایید" را بزنید و از منوی "تنظیم قیمت" خارج شوید



شماره	نام	قیمت	تعداد رقم
1	زان مرغ	10000	5
2	مرغ	0500	5
3	گوشت	11000	5
4	ماهی	11500	5
5	میگو	12300	5
6	نام	12500	5
7	-	12800	5
8	-	13000	5
9	-	13500	5
10	-	13800	5
11	-	14200	5
12	-	20000	5
13	-	25000	5
14	-	30000	5
15	-	25500	5
16	-	27500	5
17	-	85000	5
18	-	74000	5
19	-	45000	5

At the bottom of the table, there are two buttons: 'لغو' (Cancel) and 'تایید' (Confirm). Below the 'لغو' button, the number '20' is entered in a field. Below the 'تایید' button, there is a field labeled 'ثبت تعداد فیلدها' (Set number of fields) with a red circle around it.

۹) تنظیم تاریخ و ساعت

- آیکن "تنظیم تاریخ و زمان" را فقط لمس کنید تا بصورت خودکار، ساعت و تاریخ گوشی شما بر روی اپلیکیشن ست شود.



۱۰) ارسال نهایی

- در نهایت "ارسال" را بزنید تا عملیات تغییر اعداد تابلو بعد از چند ثانیه انجام شود.

۱۱) خروج

راهنمای ریموت کنترل IR "منو قیمت دیجیتال"

- سنسور IR را از جایی مخفی در تابلو بیرون بگذارید تا در صورت نیاز (عدم وجود موبایل اندرویدی) از ریموت کنترل برای تغییر قیمت‌ها استفاده شود.
- ابتدا تابلو را روشن کنید. سپس باطری کنترل را فعال کنید.
- ریموت کنترل را به سمت سنسور IR تابلو میگیرید و طبق دستورالعمل شکل زیر عمل میکنید



نکته مهم:

سوکت سیم IR روی مینبرد تحت هیچ شرایطی از مینبرد جدا نگردد (زیرا جدا کردن سوکت IR از روی مینبرد، باعث به هم خوردن تنظیمات مینبرد خواهد شد)